

NTSS-PDU-DC5116

Наименование товара	Блок распределения питания NTSS Metered, 3ф32А, 22кВт, 3 автоматических выключателя, (36)С13, (9)С19, 3м кабель с вилкой IEC 60309, 1800х52х44.4 мм
Модель	NTSS-PDU-DC5116
RoHS	
Кол-во выходных розеток	IEC 60320 C13 (36) IEC 60320 C19 (9)
Внутренние соединения	12AWG, 14AWG, 16AWG медная шина
Тип ввода питания	Фиксированный кабель питания 5х6мм ² , 3 м
Комплектация	Винт и гайка М6, по 4 шт.
Описание модели	Блок распределения питания с функцией локального (встроенный дисплей) и удалённого (SNMP) отображения измеряемых параметров электропитания по фазам. Устройство поддерживает подключение внешних датчиков
Номинальное напряжение и ток	345-415 В переменного тока, 32А, 22 кВт, 50 Гц
Разъем	32А IEC60309 (3P+N+E)
Крепление входного кабеля	PG21
Корпус	Алюминий, чёрный
Габариты	(по корпусу) 1796х52х44.4 мм
Способ монтажа	Кронштейны / Zero-U
Функция мониторинга	Мониторинг параметров электропитания по локальной сети Ethernet 10/100 Мбит
Защита	3 х 1P/32А гидромагнитные автоматические выключатели
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-5 – +60 °С
Температура хранения	-5 – +70 °С
Относительная влажность	5 – 95%
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Последовательный порт	RJ45 Интерфейс (RS485)
Интерфейс подключения датчика	USB Интерфейс

SNMP	Поддержка централизованного мониторинга посредством простого протокола сетевого управления. Совместимость с версиями протокола v1, v2, v3 и другими
RS485	MODBUS RTU протокол
Режим WEB-доступа	Протоколы IP v.4, IP v.6, совместим с основными браузерами, поддерживает 256-битное шифрование
TELNET	Простой доступ к командной строке
SSH	Зашифрованный доступ к командной строке. Поддержка версии SSH v2
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантия	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию

